


TM2K KIT MINI

Guida alla scelta del prodotto

Dimensioni tapparella



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA
143201	TM2K KIT MINI - 25/17_45KG	<45KG
143202	TM2K KIT MINI - 30/17_55KG	<55KG
143203	TM2K KIT MINI - 50/12_90KG	<90KG

		TAPPARELLA IN ALLUMINIO O PVC							
		Larghezza Tapparella							
		0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Altezza Tapparella	0,5								
	0,75								
	1								
	1,25								
	1,5								
	1,75								
	2								
	2,25								
	2,5								
2,75									

		TAPPARELLA IN LEGNO							
		Larghezza Tapparella							
		0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Altezza Tapparella	0,5								
	0,75								
	1								
	1,25								
	1,5								
	1,75								
	2								
	2,25								
	2,5								
2,75									

		TAPPARELLA IN ACCIAIO							
		Larghezza Tapparella							
		0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Altezza Tapparella	0,5								
	0,75								
	1								
	1,25								
	1,5								
	1,75								
	2								
	2,25								
	2,5								
2,75									

TM2K KIT MINI

Kit automazione per tapparelle

Coppia max

25 - 50 Nm

Velocità max

12 - 17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 90 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2K 25/17	TM2K 30/17	TM2K 50/12
Coppia max	25 Nm	30 Nm	50 Nm
Capacità di sollevamento	45 Kg	55 Kg	90 Kg
Velocità max	17 giri/min		12 giri/min
Frequenza di utilizzo	20%		
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	240 s		
Tensione di alimentazione di rete	230V~ 50Hz		
Potenza max	225 W	250 W	275 W
Numero massimo di rotazioni	25		
Diametro motore	45 mm		
Lunghezza con adattatore (L)	546 mm		
Grado di protezione	IP 44		

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

La confezione TMODE KIT MINI comprende:

Q.tà	Descrizione
1	Motore Tubolare TM245 (corredato di istruzioni e chiave di regolazione)
1	Adattatore per tubo ottagonale Ø60mm
1	Supporto motore
3	Attacchi flessibili in acciaio per attaccare la tapparella al rullo avvolgitore



Modello	Codice articolo
TM2K KIT MINI 25/17	143201
TM2K KIT MINI 30/17	143202
TM2K KIT MINI 50/12	143203

TRASMITTENTI E RICEVENTI



TM2 X T-1
Trasmittente 433 MHz -
1 canale

145401



TM2 X T-7
Trasmittente 433 MHz -
7 canali

145402



TM2 X TW-1
Trasmittente murale
433 MHz - 1 canale

145405



TM2 X TT-50
Trasmittente 433 MHz
con timer LCD - 50
canali

145411



TM2 X R Ricevente
esterna Compact per
tapparelle ♦

145504



TM2 X
Ricevente esterna Mini
♦

145505

NOTA

♦ Per il comando radio dei motori tramite ricevente esterna TM2 X Compact o TM2 X Mini, aggiungere sempre una trasmittente nexTMODE 433 MHz (es. cod. 145401)