



## VI2F-PE4

### POSTAZIONE ESTERNA QUADRIFAMILIARE - 2 FILI

Prezzo: 422,34 €

TECNOLOGIA 2 FILI. Postazione esterna audio-video quadrifamiliare mod. "Villa". Estetica frontale realizzata in bi-materiale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Telecamera orientabile, n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature. Cartellini dei nomi forniti a corredo. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapiovvia. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45,7 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 10-04-2025

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/vi2f-pe4/>

#### DATI ETIM

<b>Tipo di montaggio</b>	Incassato
<b>Colore</b>	Argento
<b>Larghezza</b>	100 Millimetro
<b>Altezza</b>	215 Millimetro
<b>Profondità</b>	46 Millimetro
<b>Profondità di incasso</b>	35 Millimetro
<b>Struttura modulare</b>	No
<b>Altezza della parte incassata</b>	170 Millimetro
<b>Con copertura</b>	No
<b>Modo di funzionamento</b>	Pulsante
<b>Con display</b>	No
<b>Larghezza di montaggio</b>	100 Millimetro
<b>Segreto di conversazione</b>	No
<b>Numero di pulsanti per chiamata</b>	4
<b>Tecnica di installazione</b>	A 2 fili
<b>Con targa portanome</b>	Si
<b>Circuito apriporta integrato</b>	Si
<b>Tipo di tensione (tensione di alimentazione)</b>	DC
<b>Con display a colori</b>	No
<b>Resistenza agli urti</b>	IK07
<b>Larghezza piastra frontale</b>	100 Millimetro
<b>Altezza piastra frontale</b>	215 Millimetro
<b>Funzione di teleloop</b>	No
<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP44
<b>Protezione antivandalo</b>	No
<b>Tensione di alimentazione in AC 50 Hz</b>	28   - Volt
<b>Tensione di alimentazione in AC 60 Hz</b>	- Volt
<b>Tensione di alimentazione DC</b>	28   - Volt

Con fotocamera	Si
Wi-Fi	No
Supporto disponibile IFTTT	No
Comando tramite app	Si
Angolo di apertura telecamera	90 Gradi
Videocamera regolabile manualmente	Si
Funzione chiamata di gruppo	No
Con display retroilluminato	No
Con circuito a induzione audio	No
Con codice porta digitale	No
Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No
Compatibile con Amazon Alexa	No
Controllo automatico della luminosità	Si
Grado di rumorosità secondo EN 62820-1-1	- Decibel A ponderato
Materiale frontale	Alluminio
Trattamento della superficie	Spazzolato

## LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI:

[Download](#)



## DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379160198
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379160198
Lunghezza imb. min.	240,00
Larghezza imb. min.	147,00
Altezza imb. min.	62,00
Volume imb. min.	2,18
Peso imb. min.	540,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	POST. EXT QUADRIFAMILIARE - 2 FILI
Stato prodotto	A Magazzino

## VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di postazione esterna audio-video quadrifamiliare a quattro pulsanti per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE V12F-PE4 realizzata in monoblocco per installazione a incasso oppure ad appoggio parete. Illuminazione cartellini con LED bianco con intensità variabile in funzione della luminosità ambientale, n.1 relè di apertura varco in "potenza" con ingresso per l'installazione di un pulsante ausiliario, n.1 relè di apertura varco con contatto normalmente aperto. Ingresso sensore "porta

aperta". È possibile installare un numero massimo di 3 postazioni esterne per impianto. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45,7 mm.

Caratteristiche tecniche:

Tensione di lavoro 24VDC

Tensione massima di lavoro 30VDC

Assorbimento in esercizio 150 mA max @ 30 VDC

Assorbimento in stand-by 25 mA max @ 30 VDC

Dimensioni (L x H x P) 100 x 215 x 45,7 mm

Sporgenza dal muro 10 mm

Massa VI2F-PE1, VI2F-PE2: 532 g; VI2F-PE4: 540 g

Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

N. max di dispositivi installabili 3

Telecamera CMOS con illuminatore a luce bianca

Montaggio Da appoggio parete o incasso

Grado di protezione IP20 (IP44 quando installato)

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE IV

Attuatore #1 apertura porta In potenza 12V 13W max

Attuatore #2 apertura porta Relè monostabile N.O. 1A/24VDC

Lunghezza max impianto 200 m

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## **AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA**

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.



